

MIDISPORT 1x1

1-In/1-Out USB Bus-Powered MIDI
Interface



Руководство пользователя

Описание и спецификация продукта

_ 1 x 1 входа/выхода, MIDI-интерфейс (16 x 16 MIDI-канала)

_ Поддержка стандартной высокоскоростной шины USB для соединения с компьютером

_ Индикаторы активности MIDI In и Out на лицевой панели прибора

_ Не требует внешнего сетевого питания

_ Устройство совместимо с операционными системами MacOSX и WindowsXP.

Midisport является «Plug'n Play»-устройством и не требует отдельных IRQ и DMA адресов

_ Компактный размер

Комплектация

_ MIDISPORT 1x1 USB MIDI интерфейс

_ M-Audio MIDISPORT Series CD-ROM программное обеспечение для Windows и Macintosh

_ USB кабель

Аппаратный обзор



1. **USB разъем** – служит для подключения к компьютеру, USB кабель для подключения в комплекте.
2. **USB LED** – импульсная подсветка, загорается когда устройство подключено и готово к работе
3. **MIDI In and MIDI Out LED** – подсветка сигнала MIDI, загорается при активном midi сигнале
4. **MIDI OUT connector** – этот порт транслирует сигнал с вашего компьютера на внешний девайс. Соедините этот выход с midi входом на вашем внешнем инструменте.
5. **MIDI IN connector** – через этот порт сигнал идет на компьютер с внешнего девайса. Соедините этот вход с midi выходом на вашем внешнем инструменте.

Установка программного обеспечения

Для нормального функционирования MidiSport требуется операционная система WindowsXP или MacOSX (или более поздние версии ОС). Кроме того, ваш компьютер должен быть оснащен свободным работающим USB-портом. Подробная инструкция по установке драйверов находится в текстовом файле на инсталляционном диске, который входит в комплект с MidiSport. Для пользователей Macintosh этот файл называется «#installMac», для PC – «install.txt».

Если вы используете WindowsXP или MacOSX просто подключите ваш MidiSport к компьютеру, система сама предложит поставить новый драйвер. После завершения установки система оповестит вас что устройство установлено и готово к работе.

